

Transponder-Karten ausgeben



Eine neue Anlage in Betrieb nehmen



1. Gruppen-Startkarte des Sets entnehmen.
2. Gruppen-Startkarte am Leser anwenden.
3. Es ertönen akustische Signale und die LEDs leuchten permanent.
4. **ALLE KARTEN DES SETS SIND NUN GÜLTIG.**
- Startkarte wieder in die Mappe stecken.

Ein weiteres Karten-Set einer bestehenden Anlage hinzufügen

Folgende Schritte für das Einlesen eines weiteren Karten-Sets beachten: Erst Startkarte des existierenden Sets am Leser anwenden - dann Startkarte des neuen Sets anwenden.

Karte für Benutzer:

An den Benutzer ausgeben.



Delete-Karte: Namen des Benutzer auf dieser Karte notieren

Karten ausgeben

1. Auf jeder Doppelseite dieser Mappe befinden sich 2 Kartenpaare:
LINKS: Die Karte für den Benutzer.
RECHTS: Die zugehörige Delete-Karte.
2. Namen des Benutzers, der die linke Karte erhält, in dem Schriftfeld der rechten Delete-Karte notieren.
3. Danach die linke Karte an den Benutzer ausgeben.
ACHTUNG: Die Delete-Karte bleibt in der Mappe.
4. Die Kartenmappe mit den Delete-Karten sorgfältig aufbewahren.

Jede Benutzer-Karte hat seine zugehörige Delete-Karte.
BENUTZER-KARTEN UND DELETE-KARTEN NICHT MISCHEN!

Einen Benutzer sperren



Ins-195-D

Vermiße Karte eines Benutzers löschen:

- Zugehörige Delete-Karte des Benutzers der Kartenmappe entnehmen.
- Diese Delete-Karte am PROXIMITY-System anwenden.

Die vermißte Karte des Benutzers ist nun ungültig. Ein Mißbrauch der vermißten Karte ist ausgeschlossen !

25/09/2013